Tótem Touch PCAP 65"

Tótem de piso de 65" 4K UHD con táctil capacitivo PCAP de 10 puntos, para operación continua 24/7 en interiores. Incluye caja reproductora Android con procesador RK3576 y entrada HDMI interna para conectar un reproductor o mini PC propio. Gabinete metálico con cerradura.

65"
4K UHD 3840 × 2160

PCAP 10 puntos
Táctil capacitivo

24/7
Operación continua

24 meses
Garantía con la marca

Especificación	Detalle
IDENTIFICACIÓN	
Color	Negro
Formato de instalación	Tótem de piso, una cara
PANEL	
Tamaño diagonal	65"
Resolución	3840 × 2160 (4K UHD)
Brillo	400 cd/m²
Tipo de panel (IPS, VA, ADS)	IPS
Tipo de retroiluminación	LED
Contraste	1400:1
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3 mm, sin tratamiento antirreflejo
Ángulo de visión	89° / 89° / 89° / 89°
Vida útil del panel	50.000 h (típico)
Operación continua	7 × 24 (uso comercial continuo)
TÁCTIL	
Tecnología táctil	Capacitivo proyectado (PCAP)
Puntos táctiles simultáneos	10 puntos simultáneos
Tiempo de respuesta táctil	10 ms
PLATAFORMA	

Reproductor multimedia	Caja reproductora Android con RK3576, montada por imán dentro del tótem y conectada por la entrada HDMI interna; se puede reemplazar por un reproductor o mini PC propio
Procesador	Rockchip RK3576
Frecuencia del procesador	8 núcleos, hasta 2,2 GHz
Gráficos (GPU)	Mali-G52
MEMORIA	
Memoria RAM	4 GB
Almacenamiento	32 GB
Tipo de almacenamiento	eMMC
SOFTWARE	
Sistema operativo	Android 14
Software de gestión remota (MDM)	Admite aplicaciones de gestión de contenido (CMS) de terceros instaladas en Android
Formatos multimedia compatibles	Video: decodificación 4K/8K H.265; codificación 1080p 100 fps H.265/H.264 · Audio: MP3, WMA, AAC, Vorbis, OPUS, FLAC, APE, WAV, AMR, ALAC · Imagen: JPEG, BMP, PNG, GIF, WebP, TIFF, HEIC
CONECTIVIDAD	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), 2,4 y 5 GHz
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Ethernet	RJ45 Gigabit (1000 Mbps)
PUERTOS	
Puertos e interfaces	USB 3.0 ×2 · RJ45 ×1 · interruptor de encendido · entrada de alimentación (panel trasero inferior)
Puertos HDMI (entradas y salidas)	1 entrada HDMI interna, conectada a la caja reproductora Android; admite un reproductor o mini PC propio en su lugar
AUDIO Y VIDEO	
Altavoces	2 × 5 W, 8 ohmios
FÍSICO	
Dimensiones	87,7 × 195,0 cm (ancho × alto) · cuerpo de 4,68 cm · base de 89 × 50 cm
Orientación de instalación	Vertical
Material del chasis	Metal
Cerradura de seguridad	Sí, cerradura de alta seguridad
Peso neto	83 kg
Dimensiones del empaque	222 × 28 × 117 cm

Peso bruto	116 kg
ENERGÍA	
Alimentación	100–240 V CA, 50/60 Hz · fuente interna
Consumo típico y en reposo	180 W (típico)
CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA	
Garantía	24 meses (2 años)
Temperatura de operación	0 a 50 °C · humedad 5 a 95 %
Temperatura de almacenamiento	-10 a 65 °C
CONTENIDO DE LA CAJA	
Accesorios incluidos	Cable de poder (enchufe tipo US) · juego de tornillos de la base · control remoto · antena Wi-Fi · llave de tuercas · 2 llaves

Especificaciones verificadas por QMaster en la fecha de esta versión. Solo es válida la versión vigente: confirme su vigencia con QMaster citando el código de verificación. QMaster es una marca registrada.